記入例

（低圧用）保 護 継 電 器 整 定 値 一 覧 表

＜申込代行者情報＞

・事業者名　：株式会社〇〇〇〇

・住所　　：〒〇〇〇 －〇〇〇〇

〇〇市〇〇町〇－〇－〇

・ＴＥＬ　　：〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇

＜設置者情報＞

・契約者名　：△△　△△

＜設置設備情報＞

・発電設備種別：太陽光発電設備

・出力抑制方式：自励式電圧型電流制御方式

・定格出力　　：５．５ｋＷ

・自動電圧調整装置

進相無効電力制御機能　：　有　・　(無)

出力制御機能　：　(有)　・　無

・絶縁用変圧器　：　有　・　(無)

・ＯＣ付ＥＬＣＢ　：　極数素子数（３Ｐ３Ｅ）

逆接続（　(可)　・　不可　）

※　本様式は、保護装置の型式毎に作成願います（同一型式を複数台設置される場合は本様式１枚のみで結構です）。

１．主リレー　※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。

保護継電器の種別		第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能				⑤申請整定値	当社推奨整定値	適否	適　　用
		① 継電器 製造者・型式	② 整 定 範 囲	③CT比	④VT比				
電力品質	ＯＶＲ					１１５Ｖ	標準整定　115% （100V系の場合115V、200V系の場合230V）		
	ＵＶＲ					８０Ｖ	標準整定　80% （100V系の場合80V、200V系の場合160V）		
	ＯＦＲ					６１．２Ｈｚ	標準整定　61.2Hz （整定範囲に無い場合は61.0Hz）		
	ＵＦＲ					５８．８Ｈｚ	標準整定　58.8Hz （整定範囲に無い場合は59.0Hz）		
単独運転防止	ＲＰＲ					－	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　発電設備定格出力の5%程度以下		
	ＵＰＲ					－	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　最大受電電力の3%程度		２系列目のリレーに適用
	能動的方式			－	－	－	個別整定　（新型の場合記載不要）		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
	受動的方式			－	－	０．２％	個別整定（位相跳躍方式の場合±3～±10度の範囲、周波数変化率方式の場合±0.1～±0.3%の範囲、3次高調波電圧歪急増方式の場合+1～+3%の範囲）		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
その他	自動電圧調整機能					１０９Ｖ	【逆潮流無しの場合記載不要】 個別整定　AVR自主検査票で計算した値		

２．タイマー　※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。

保護継電器の種別		第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能				⑤申請整定値	当社推奨整定値	適否	適　　用
		① 継電器 製造者・型式	② 整 定 範 囲	③CT比	④VT比				
電力品質	ＯＶＲ					１秒	標準整定　1.0秒		
	ＵＶＲ					１秒	標準整定　1.0秒		
	ＯＦＲ					１秒	標準整定　1.0秒 （0.5秒でも可）		
	ＵＦＲ					１秒	標準整定　1.0秒 （0.5秒でも可）		
単独運転防止	ＲＰＲ					－	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　0.5秒以内		
	ＵＰＲ					－	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸする場合0.2秒以内、ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸしない場合0.5秒以内		２系列目のリレーに適用
	能動的方式			－	－	０．２秒以内	標準整定　新型の場合0.2秒以内、 従来型の場合0.5秒～1.0秒以内		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
	受動的方式			－	－	０．５秒以内	標準整定　0.5秒以内		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
その他	復電後の投入阻止時間					３００秒	標準整定　300秒		